

广厦万千有鹰无险  
www.shanyingfire.com



# FIRE ALARM RQUIPMENT

## 山鹰报警 产品手册

余压监控系统



400-655-2709 @ shanyingfire@guangtai.com.cn 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号

营口新山鹰报警设备有限公司  
YINGKOU NEW SHANYING ALARM EQUIPMENT CO.,LTD.

**SHANYING** 山鹰报警

营口新山鹰报警设备有限公司

### 余压探测器

#### 产品参数 Parameter

产品型号	YYJK-YKSD003
电源	15 ~ 28VDC (二总线)
工作电流	< 4mA
测量范围	-1000Pa~1000Pa
通讯方式	二总线
尺寸	86mm×86mm×20mm
安装孔距	60mm
安装方式	86 盒安装
工作温度	-10°C ~55°C
储存温度	-40°C ~85°C



### 余压气管座

#### 产品参数 Parameter

产品型号	YYJK-YKSD004
电源	15 ~ 28VDC (二总线)
工作电流	< 4mA
测量范围	-1000Pa~1000Pa
通讯方式	二总线
尺寸	86mm×86mm×20mm
安装孔距	60mm
安装方式	86 盒安装
工作温度	-10°C ~55°C
储存温度	-40°C ~85°C
系统配置	与探测器配套使用



### 电动泄压风阀执行器

#### 产品参数 Parameter

产品型号	YYJK-YKSD005
电源	DC 24V
功率	7W
行程转角	90°
环境温度	-10~+50°C
控制门阀面积	≤ 1m²
力矩	16Nm
运行时间	50S (0° ~90°)



### 余压控制器

#### 产品参数 Parameter

产品型号	YYJK-YKSD002
电源	AC 220V 50Hz
功耗	待机状态 < 3W, 动作状态 < 10W
通讯方式	1 路二总线、1 路 RS485
最大通讯距离	1000m
控制输出	2 路 DC24V 控制风阀执行器
控制输入	2 路 (开启到位、关闭到位)
开关量输入	2 路开关量输入
开关量输出	1 路继电器输出
安装方式	导轨式安装
防护等级	IP30
工作温度	-20°C ~60°C
储存温度	-30°C ~80°C



### 余压监控器

#### 产品参数 Parameter

产品型号	YYJK-YKSD001
额定工作电压	220VAC 50Hz
备用电源	主电源欠压或停电时, 可维持监控设备工作 4 小时以上
通讯方式	RS485 通讯
监控容量	可连接 60 个控制器
故障报警响应时间	小于 60s
环境温度	-10 °C ~+40 °C
相对湿度	10%~95%

